

RO.PA. Elettronica


Via S. Rita 43 20090 Vimodrone (MI)

TEL. 0239847163

ropaelettronica@libero.it


Schema per cablare cavi di rete UTP FTP con connettore RJ45 CAT5/6/7/enanced
per reti lan 10/100/1000/10000Mb

COLLEGAMENTO DA PC A HUB : DRITTO



VERDE / BIANCO	1		1	VERDE / BIANCO
VERDE	2		2	VERDE
ARANCIO / BIANCO	3		3	ARANCIO / BIANCO
BLU	4		4	BLU
BLU / BIANCO	5		5	BLU / BIANCO
ARANCIO	6		6	ARANCIO
MARRONE / BIANCO	7		7	MARRONE / BIANCO
MARRONE	8		8	MARRONE

COLLEGAMENTO DA PC A PC : INCROCIATO



VERDE / BIANCO	1		1	ARANCIO / BIANCO
VERDE	2		2	ARANCIO
ARANCIO / BIANCO	3		3	VERDE / BIANCO
BLU	4		4	BLU
BLU / BIANCO	5		5	BLU / BIANCO
ARANCIO	6		6	VERDE
MARRONE / BIANCO	7		7	MARRONE / BIANCO
MARRONE	8		8	MARRONE

www.ropaelettronica.it